

# T6530 ELEKTRONIKSCHLOSS

# BEDIENUNGSANLEITUNG

DEUTSCH, STAND: 23.04.2018

**Bitte beachten Sie:** Die Informationen in diesem Dokument können durch Änderungen oder technische Weiterentwicklungen überholt sein. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.



## **IMPRESSUM**



**SEKURUM GMBH**  
LEOPOLDSTRAÙE 48  
6020 INNSBRUCK  
ÖSTERREICH  
T +43 512 58 10 14  
F +43 512 58 10 14 14  
H [WWW.SEKURUM.AT](http://WWW.SEKURUM.AT)  
E [OFFICE@SEKURUM.AT](mailto:OFFICE@SEKURUM.AT)  
UID ATU69508302  
FIRMENBUCH-GERICHT: LANDESGERICHT INNSBRUCK  
FN-NR: FN 48237M  
GESCHÄFTSFÜHRER: GEROLD TRAMPOSCH

**KONZEPT & UMSETZUNG:**  
ROLAND SCHÖNHART

© SEKURUM GmbH 2018

# INHALT

1. ALLGEMEIN .....	3
2. INFORMATIONEN .....	4
7. NOTIZEN .....	5

# 1. ALLGEMEIN

## Öffnen:

- Nur für Modell mit zusätzlichem Schlüsselschloss: Führen Sie den Sicherheitsschlüssel ein und drehen Sie ihn nach rechts (ca. 3/4 Drehung)
- Geben Sie den Code ein [Werkcode: 1 2 3 4 5 6 ]
- Drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn und öffnen Sie den Tresor

### Hinweis:

◀ 2 kurze Bieptöne signalisieren eine korrekte Eingabe.

◀ 1 langer Biepton signalisiert eine falsche Eingabe.

Wird der Griff nicht innerhalb von 3 Sekunden gedreht, versperrt das Schloss automatisch wieder.

## Schließen:

- Schließen Sie die Tresortür
- Drehen Sie den Griff gegen den Uhrzeigersinn
- Nur für Modell mit zusätzlichem Schlüsselschloss: Drehen Sie den Sicherheitsschlüssel nach links und ziehen Sie ihn heraus.

## Ändern des Codes:

- Drücken und halten Sie die Taste 0 bis ▶ 2 kurze Bieptöne zu hören sind.
- Geben Sie den aktiven Code ein (▶ 2 kurze Bieptöne )
- Geben Sie einen neuen 6-stelligen Code ein (▶ 2 kurze Bieptöne )
- Bestätigen Sie den neuen 6-stelligen Code durch erneute Eingabe (▶ 2 kurze Bieptöne )

### Hinweis:

◀ 1 langer Biepton signalisiert eine falsche Eingabe, der aktive Code wird nicht verändert.

**Ändern Sie den Code nur bei offenem Tresor!**

## 2. INFORMATIONEN

### Zeitverzögerung aktivieren:

Um die Zeitverzögerung zu aktivieren beantragen Sie bitte Ihren Aktivierungs-Code unter: [office@sekurum.at](mailto:office@sekurum.at)

- Drücken und halten Sie die Taste **9** bis **2 kurze Bieptöne** zu hören sind.
- Geben Sie den Aktivierungs-Code ein
- Geben Sie die Zeitverzögerungs Einstellung (2 Nummern von 00 bis 99 Minuten) und den Öffnungszeitraum (2 Nummern von 01 bis 19 Minuten) ein (**2 kurze Bieptöne**)  
*Beispiel: Sie möchten ein Zeitverzögerung von 10 Minuten und einen Öffnungszeitraum von 5 Minuten:  
 Eingabe: **1 0 0 5***
- Bestätigen Sie die Angaben durch erneute Eingabe (**2 kurze Bieptöne**)

#### Hinweis:

Die Zeitverzögerungseinstellungen können jederzeit erhöht werden. Um Sie zu reduzieren, muss sich das Schloss in der Öffnungsperiode befinden.

Die Minimal Eingabe für die Verzögerung beträgt 0 Minuten

Die Minimal Eingabe für den Öffnungszeitraum beträgt 1 Minute.

Ist das Schloss mit der Eingabe **0 0 0 1** programmiert, funktioniert es ohne Zeitverzögerungseinstellungen.

### Batteriewechsel:

Bei niedrigem Batterieladestand ertönen **mehrere Bieptöne** während des Öffnens des Schlosses.

**Bitte wechseln Sie die Batterien umgehend aus.**

Tauschen Sie die Batterien aus, indem Sie die Abdeckung unter die Tastatur verschieben, alte Batterien entfernen und neue Batterien einlegen. Verwenden Sie immer eine 9 V ALKALINE Batterie.



### Öffnungssperre bei fehlerhafter Code Eingabe:

- Wird **4 mal hintereinander** der falsche Code eingegeben, wird die Eingabe **für 5 Minuten gesperrt**. Die **LED Leuchte blinkt** in diesem Zeitraum alle 10 Sekunden auf  
 Wird eine Taste gedrückt ertönt **1 langer Biepton**.
- Wird nach Ablauf der 5 Minuten erneut **2 mal hintereinander** ein falscher Code eingegeben ist das Schloss für **weitere 5 Minuten gesperrt**.



**BESUCHEN SIE UNS UNTER:**

**tresor-  
online.at**

**www.tresor-online.at**  
Der Tresor Online Shop für  
Österreich

**tresor-  
online.de**

**www.tresor-online.de**  
Der Tresor Online Shop für  
Deutschland

**tresor-  
online.ch**

**www.tresor-online.ch**  
Der Tresor Online Shop für  
die Schweiz & Liechtenstein

**sekurum**  
MIT K WIE KOMPETENZ GmbH

**www.sekurum.at**  
Ihr Partner für Sicherheitstechnik  
in Österreich

**alarm-  
online.at**

**www.alarm-online.at**  
Der Alarmanlagen Online Shop für  
Österreich

**WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL VERGNÜGEN  
MIT UNSEREM PRODUKT!**

ANLEITUNG ONLINE ANSEHEN

